



## Product details

De unieke MAGNUM Cable is verkrijgbaar in 10 verschillende kabellengtes. Bij het plaatsen van uw bestelling kunt u, indien gewenst, de geavanceerde Remote Control WiFi-klokthermostaat of de Simple Control AAN/UIT-thermostaat toevoegen.

## Vermogens, kabellengtes en lusafstand

MAGNUM elektrische verwarmingskabels;

### Vermogen en kabellengte


(in W/m<sup>2</sup>)

Lusafstanden op basis van warmteafgifte

100 W/m<sup>2</sup>

150 W/m<sup>2</sup>

180 W/m<sup>2</sup>



300 Watt  
9 cm (ca. 1,7 m<sup>2</sup>)

17,6 meter

17 cm (ca. 3,0 m<sup>2</sup>)

12 cm (ca. 2,0 m<sup>2</sup>)

500 Watt  
9 cm (ca. 2,7, m<sup>2</sup>)

29,4 meter

17 cm (ca. 5,0 m<sup>2</sup>)

12 cm (ca. 3,4 m<sup>2</sup>)

700 Watt  
9 cm (ca. 3,9 m<sup>2</sup>)

41,2 meter

17 cm (ca. 7,0 m<sup>2</sup>)

12 cm (ca. 4,7 m<sup>2</sup>)

1000 Watt  
9 cm (ca. 5,6 m<sup>2</sup>)

58,8 meter

17 cm (ca. 10,0 m<sup>2</sup>)

12 cm (ca. 6,7 m<sup>2</sup>)

1250 Watt  
9 cm (ca. 7,0 m<sup>2</sup>)

73,5 meter

17 cm (ca. 12,5 m<sup>2</sup>)


12 cm (ca. 8,4 m<sup>2</sup>)

1700 Watt  
9 cm (ca. 9,4 m<sup>2</sup>)

100,0 meter

17 cm (ca. 17,0 m<sup>2</sup>)

12 cm (ca. 11,4 m<sup>2</sup>)



2100 Watt  
9 cm (ca. 11,7 m<sup>2</sup>)

123,5 meter

17 cm (ca. 21,0 m<sup>2</sup>)

12 cm (ca. 14,0 m<sup>2</sup>)

2600 Watt  
9 cm (ca. 14,4 m<sup>2</sup>)

152,9 meter

17 cm (ca. 26,0 m<sup>2</sup>)

12 cm (ca. 17,4 m<sup>2</sup>)

2900 Watt  
9 cm (ca. 16,1 m<sup>2</sup>)

170,6 meter

17 cm (ca. 29,0 m<sup>2</sup>)


12 cm (ca. 19,4 m<sup>2</sup>)

3300 Watt  
9 cm (ca. 18,4 m<sup>2</sup>)

194,1 meter

17 cm (ca. 33,0 m<sup>2</sup>)

12 cm (ca. 22,0 m<sup>2</sup>)



Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de vaste lengtes waarin de MAGNUM Cable wordt geleverd. U kunt ook zelf de benodigde kabellengte berekenen door uit te gaan van het minimaal benodigd aantal Watt per m<sup>2</sup> vrij vloeroppervlak.

Is dit vrije vloeroppervlak bijvoorbeeld 4,5 m<sup>2</sup> en wilt u beschikken over een vermogen van circa 150 W per m<sup>2</sup> dan heeft u een kabel nodig met een minimaal vermogen van 675 W. Rondt in dit geval naar boven af en ga uit van een kabel van 700 W.


## Lusafstand berekenen op basis van vloeroppervlak en vermogen

Wanneer u de lusafstand wilt berekenen op basis van het vermogen van de kabel dan houdt u hiervoor de volgende formule aan;

( vrij vloeroppervlak in m<sup>2</sup> : totaalvermogen van de kabel ) x 17 = \_\_\_\_

De eerste twee cijfers achter de komma geven de kabelafstand aan in centimeters, zoals bijvoorbeeld; ( 4,5 m<sup>2</sup> : 700 W ) x 17 = 0,109.

De lusafstand zal in dit geval circa 11 cm zijn.



## GARANTIE

MAGNUM Heating biedt 2 jaar garantie op de thermostaat en een levenslange garantie op de elektrotechnische werking van de verwarmingskabel.

## Technische details

Artikelnummer: 122100  
EAN-code: 8717185492408

---

### Keurmerk

De MAGNUM Cable is VDE gekeurd.  
VDE is een van de grootste technische en wetenschappelijke keuringsinstanties in Europa.

---

### Specificaties

- EMC-vrije 2-geleiderkabel
- 2,5 meter drie-aderige voedingskabel
- Volledige omsluiting door aluminium aardmantel
- Unieke blinde verbinding tussen verwarmings- en aansluitkabel
- Chroom/Nikkel weerstandsdraad
- XLPE isolatie
- PVC beschermmantel, 0,8mm
- 17 Watt per meter vermogen, 230 Volt
- Kabeldoorsnede 7 mm

Alle MAGNUM verwarmingskabels voldoen aan de huidige IEC 800-normeringen.  
Vermogen van de kabels: 17 Watt per m<sup>1</sup>

---

### Installatiemethodes

- Vastzetten op MAGNUM Isorol door middel van tape
- Vastzetten op de ondervloer door middel van MAGNUM Spacerstrips
- Binden op krimpnetten door middel van tyraps
- Vastzetten op Zwaluwstaart-profielen door middel van tape

### Downloads

MAGNUM-Cable Installatievoorschriften  
MAGNUM Voorwaarden Levenslange Garantie

### Video