



Product details

- Eenvoudig en efficiënt regelen van warmtematten en warmevoetenmatten
- Dimbaar vermogen van 40 W tot maximaal 280 W
- Draaiknop met indicatielampje

Deze doorvoerstekker met dimmer is een betrouwbare en gebruiksvriendelijke oplossing voor het regelen van elektrische warmtematten, warmevoetenmatten en andere warmte- of lichtbronnen in huis. Dankzij het dimbare vermogen van 40 W tot 280 W stelt u eenvoudig de warmte-intensiteit in die u prettig vindt.

De plug-in dimmer biedt voldoende capaciteit voor een breed scala aan laag vermogen producten. Naast elektrische warmtematten is de dimmer ook geschikt voor sfeerlampen, IR-panelen en diverse andere elektrische verwarmingssystemen tot een maximaal vermogen van 280 W.

Geschikt voor elektrische warmtematten

Voor warmtematten is het vaak wenselijk om de warmte rustig op te bouwen of op een lager niveau te laten draaien wanneer maximale warmte niet nodig is. Door het dimbare vermogen kunt u :

- De mat sneller laten opwarmen door het vermogen tijdelijk te verhogen
- Het verbruik verlagen door de warmte te temperen tijdens langdurig gebruik
- Het comfortniveau exact afstemmen op uw voorkeuren

Veilig en betrouwbaar

Veiligheid staat centraal bij deze plug-in dimmer. Het apparaat is voorzien van:

- KEMA-keur
- CE-markering

Dit betekent dat de dimmer voldoet aan de Europese regelgeving en dat het product is getest en voldoet aan alle vereiste veiligheidsnormen.

GARANTIE

2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische werking.

Technische details

Artikelnummer: 020335

EAN-code: 8719638213141

Specificaties

- Voedingsspanning : 230 Volt
- Uitgaande spanning : 230 Volt
- Maximaal constant vermogen : 280 W
- Maximaal piek vermogen : 350 W (max. 3 seconden)
- Draaiknop met indicatielampje
- Montage : Plug-in
- IP classificatie: IP20
- Kleur : Wit

Bediening



- A. - AAN/UIT-indicatielampje
B. - vermogensregelaar
C. - verwarming aansluitpunt

Plug-&-Plug installatie

De installatie van de plug-in dimmer is heel eenvoudig en snel uit te voeren :

- Steek de dimmer in het stopcontact
- Sluit een warmtemat (of ander apparaat van minimaal 40 W en maximaal 280 W) aan
- Stel het gewenste vermogen in met de draaiknop